



## KytKentärasia ELAK EX-R

### Käyttö

Malleihin ELSR-N/-LS/-H/ -SH/ -SHH



Innovatiivinen ELAK-Ex-R kytKentärasia soveltuu käytettäväksi mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa Ex-määräysten 94/9 / EC (ATEX 95) mukaisesti. Sen poikkeuksellinen muoto tarjoaa useita etuja. Rasian muotoilun ansiosta sisään vietyt kaapelit eivät esim. taivu voimakkaasti, joka vähentää vahingoittumisen riskiä. Turvalukko mukana toimitetuilla työkaluilla estää suojusta liikkumasta. Lisäasennusvaihtoehdot mahdollistavat merkkikilpien kiinnittämisen, jotta lämmityspiirit voidaan tunnistaa helposti monimutkaisissa järjestelmissä. Voidaan asentaa seinälle.

## Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	550 V
KytKentäliitin lämpökaapeli/anturi	Max. 6 mm <sup>2</sup> / max. 1.5 mm <sup>2</sup>
Väri	Musta
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Kotelointiluokka	IP65
Luokitus (Ex)	II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC TX Db
Materiaali	Muovi
Asennus	Seinäasennus
Mitat	120*120*90
Ympäristön lämpötila	-40 - 50 °C
Iskunkestävyys	7 Joule

## Asiakirjat



Käyttöohje

## Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.  
Takuuehdot

## Tuoteluettelo

Tuotenumero	Kuvaus	Kierrereikä
OX80071	KytKentärasia ELAK-Ex-R1 malliin ELK-AG	3 x M16 (4-9 mm), 1 x kierretulppa M20, 1 x kierretulppa M25
OX80072	KytKentärasia ELAK-Ex-R2, jopa 3 ELK-AG	2 x M16 (4-9 mm), 1 x M25 (8-17 mm), 1 x kierretulppa M16, 1 x kierretulppa M20
OX80074	KytKentärasia ELAK-Ex-R4 malliin ELK-AG + EL-CT	2 x M16 (4-9 mm), 2 x M25 (8-17 mm)
OX80075	KytKentärasia ELAK-Ex-R5 malliin ELSR + EL-CT	-
OX80077	KytKentärasia ELAK-Ex-R7, 1-3 ELSR	
OX80078	KytKentärasia ELAK-Ex-R8, 2x PT100	1 x M25 (8-17 mm), 1 x M16 (4-9 mm), 2 x kierretulppa M16, 1 x kierreltiin M20

Lisätietoja tästä tuotteesta:

<https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/kytkentärasia-elak-ex-r>