EBECO



# Koblingsboks ELAK-R

## Bruk

- For ELKM-AG-L/N
- For ELSR-N/-LS/-H/ -SH/ -SHH

Takket være formen på boksen trenger man ikke bøye den innførte kabelen kraftig, noe som reduserer faren for kabelskader. En sikkerhetslås med medfølgende verktøy hindrer at dekselet forskyver seg. Ytterligere festemuligheter gjør det mulig å feste merkeskilt for enkel identifisering av varmekretser i komplekse systemer. Passer for veggmontering.

## Spesifikasjoner

| | |
|---|---|
| **Tilkoblingsspenning** | 550 V |
| **Tilkoblingsklemme varmekabel/givere** | Max. 6 mm² / max. 1.5 mm² |
| **Farge** | Sort |
| **Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH** | Nei |
| **Kapslingsklasse** | IP65 |
| **Materiale** | Plast |
| **Montering** | Veggmontering |
| **Mål** | 150*125 mm |
| **Omgivelsestemperatur** | -45 - 50 °C |
| **Slagfasthet** | 7 Joule |

## Dokumenter

Bruksanvisning

## Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår

## Artikkelliste

| Artikkelnummer | EL-nummer | Beskrivelse | Gjengegang |
|---|---|---|---|
| 8935067 | 1143917 | ELAK-R7 for opptil 3 varmekabler av typen ELSR-N/-LS/-H/ -SH/ -SHH og 1 tilkoblingskabel | 1 x M25 kabelgjennomføring (8–17 mm), 3 x M25 reserve |
| 0920051 | - | ELAK-R1 Koblingsboks for ELK-AG | 3 x M16 (3–7) |
| 0920052 | - | ELAK-R2 Koblingsboks for opptil 3 ELK-AG | 1x M25 (9–17), 2 x M16 (3–7), 1 borehull med gjengeplugg M16 |
| 0920053 | - | ELAK-R3 Koblingsboks for ELW-VA | 1x M25 (9–17), 1 x M20 (6–12) |
| 0920058 | - | ELAK-R8 Koblingsboks for 2x PT100 | 1x M25 (9–17), 1 x M16 (3-7), 1 x M16 (3–7) med blindplugger, 1 x borehull med gjengeplugg M25 |

Les mer om produktet:
https://www.ebeco.com/no/produkter/industri/koblingsboks-elak-r